Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 14:14

Link do produktu: https://www.dantom.com.pl/zasilacz-buforowy-ups150-10a2a-w-obudowie-p-484.html



# ZASILACZ BUFOROWY UPS150 10A+2A w obudowie

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **277,00 zł** |
| Cena netto | **225,20 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |

## Opis produktu

UPS150 zasilacz z podtrzymaniem napięcia (możliwość wstawienia w obudowę akumulatora max.rozmiarów 17Ah/12VDC)
WYJŚCIA:
NUMER KANAŁU WYJŚCIOWEGO
KANAŁ 1 – Wyjście odbiorów
KANAŁ 2 – Bateria 12V
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE 13.8V
PRĄD ZNAMIONOWY 10A max. i dla akumulatora 2A max
ZAKRES PRĄDU WYJŚCIOWEGO 0 – 10A
MOC ZNAMIONOWA 141W
TĘTNIENIA I SZUMY (TYP.) 140mVp-p
TOLERANCJA [2] ±6%
WEJŚCIA:
ZAKRES Uwe 176 ~ 264 VAC
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI Uwe 47 ~ 63 Hz
SPRAWNOŚĆ (TYP.) 79%
PRĄD WEJŚCIOWY 1.5A / 230VAC
PRĄD UDAROWY (TYP.) 40A / 230VAC
ZABEZPIECZENIA WYJŚCIA:
ZWARCIOWE:
Typ: odcięcie napięcia wyjściowego, powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny zwarcia
PRZECIĄŻENIOWE:
Zakres: 110 – 160% nominalnej mocy wyjściowej
Typ: odcięcie napięcia wyjściowego. Powrót po ustąpieniu przyczyny oraz odłączeniu i ponownym załączeniu napięcia wejściowego.
ZABEZPIECZENIA BATERII:
ROZŁĄCZENIE GŁĘBOKIEGO ROZŁADOWANIA 10V ± 0.5V: przekaźnikowe odcięcie baterii
P RZED ODWROTNYM PODŁĄCZENIEM BATERII Jednokrotne: bezpiecznik w obwodzie bateryjnym
ŚRODOWISKO PRACY:
TEMPERATURA PRACY -5°C – +45°C
WILGOTNOŚĆ OTOCZENIA 20 % – 95% względna(bez kondensacji)
TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ SKŁADOWANIA -40°C – +80°C, 10 % – 95% względna(bez kondensacji)
INNE:
WYMIARY 320*300*90(dł.*szer.*wys.)
MASA 3kg
1. Podane parametry(jeżeli nie zaznaczono inaczej) zmierzono dla napięcia wejściowego 230VAC, znamionowego prądu obciążenia oraz temperatury otoczenia 25°C.
2. Tolerancja wyraża maksymalną rozbieżność napięcia wyjściowego uwzględniając zmiany przy załączaniu, w zależności od zmian napięcia wejściowego oraz w zależności od zmian prądu obciążenia.
3. Urządzenie jest podzespołem wg normy EN61204 przeznaczonym do wbudowania w wyrób finalny przez wykwalifikowany personel i nie może być traktowane jako samodzielne urządzenie. Ostateczny efekt kompatybilności elektromagnetycznej jest określany dla wyrobu finalnego, wówczas wymagana jest deklaracja zgodności dla całości instalacji.