Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 12:05

Link do produktu: https://www.dantom.com.pl/zwora-trzymajaca-skrzydlo-drzwi-dt-39d-p-870.html



# Zwora trzymająca skrzydło drzwi DT-39D

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **115,01 zł** |
| Cena netto | **93,50 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Kod EAN | **5905496921196** |
| Producent | **DANTOM** |

## Opis produktu

**Trzymacz drzwiowy DT-39D**
**Zastosowanie:**
Trzymacz drzwiowy to urządzenie używane do utrzymania drzwi w pozycji otwartej. Działa jako blokada, która zapobiega przypadkowemu zamknięciu drzwi pod wpływem przeciągu lub innej siły. Trzymacze takie jak DT-39C są popularne w obiektach biurowych, hotelach czy instytucjach publicznych, gdzie często trzeba utrzymać drzwi w pozycji otwartej na dłuższy czas.
**Działanie:**
**Magnetyczne trzymanie drzwi:** Kiedy drzwi są otwierane, metalowa płytka na drzwiach łączy się z elektromagnesem w trzymaczu, co utrzymuje drzwi w pozycji otwartej.
Dzięki mocnemu elektromagnesowi drzwi pozostają stabilnie otwarte, nawet przy lekkim przeciągu.
**W obudowie podstawy elektromagnesu**: dioda LED, przycisk wyłączający..
**Zwalnianie drzwi:** Poprzez zdjęcie napięcia
**Montaż na ścianie:** Użyj załączonych wkrętów do przymocowania metalowej części z elektromagnesem do ściany na odpowiedniej wysokości, aby przyciągała metalowy element zamocowany na drzwiach.
Zazwyczaj trzymacz instaluje się na wysokości dolnej krawędzi drzwi.
**Rozmiar zwory** : 81L x 111W x 81H(mm) średnica magnesu 50mm
**Rozmiar sztaby**: 60L x 60W x 46H(mm) średnica magnesu 55mm
**Siła trzymania** : 60kg (110Lbs)
**Napięcie**: 12/24VDC
**Pobór prądu**: 12V/160mA ; 24V/80mA
**Miejsca przeznaczenia**: drzwi drewniane, szklane, metalowe i ognioodporne
**Temp pracy//wilgotność:** -10~+55˚C // 0~90%
**Materiał wykonania zwory**: Stalowy malowany na biało
**Materiał wykonania sztaby**: Stalowy malowany na biało
**Waga**: 0,4kg
**Podłączenie elektryczne**:
**+ 12VDC** (czerwony kabelek) **- 12VDC** (czarny kabelek)
**+ 24VDC** (czerwony kabelek) **- 24VDC** (czarny kabelek)
żółtego kabelka i zielonego -- nie podłączać..

Nie wiesz, jaki model sprawdzi się na Twoim obiekcie? Przeczytaj na naszym blogu: **Jak dobrać zworę elektromagnetyczną? Kompletny poradnik i zestawienie modeli DANTOM**, w którym szczegółowo porównujemy najważniejsze parametry.